



# 支原体清除试剂盒增强版说明书 Mycoplasma Elimination Kit (plus) Product Manual

### ▶ 产品信息

货号	产品名称	规格
EDME02-01	PLUS 支原体去除试剂(1000X)	1 mL
EDME02-02	PLUS 支原体去除试剂(1000X)	5 mL

### ▶ 产品概述

支原体(Mycoplasma)是一类最小的、最简单的原核生物,支原体感染改变细胞的 DNA、RNA 及蛋白表达,导致细胞生长速率缓慢、细胞产生病变的形态改变等,严重影响实验结果。若细胞已受支原体污染,最好将细胞高压灭菌后丢弃; 但若受污染的细胞比较珍贵,则可以使用支原体清除试剂。

本产品可在不影响细胞状态的前提下,有效抑制并清除多种支原体,包括 Mycoplasma orale, M.arginini, M.hyorhinis 和 Acholeplasma laidlawii 等,从而挽救受到污染的珍贵细胞。

本产品为经过研发升级的二代产品,相较一代产品(EDITGENE:EDME-01)优化试剂配方,去除支原体效率更高、对细胞损伤更小、使用更为简单便捷,在多种细胞中测试有效。

# ▶ 运输与保存方式

常温运输;4℃避光保存,有效期24个月。

# ▶ 使用说明

- 1) 配制 20% FBS 含量的完全培养基,在支原体清除实验中使用此完全培养基培养细胞;
- 2) 传代细胞至 T25 培养瓶, 使细胞保持~50%的融合度;
- 3) 待细胞贴壁状态正常,将 5 μL PLUS 支原体去除试剂(1000X)加入培养的细胞中;

注: 以 5 mL 培养体系为例,更换培养器皿时,以每 1 mL 培养基加入 1 μL PLUS 支原体去除试剂(1000X)的用量为准。

中国总部: 020-3223-8856 美国办事处: 833-2263234

总 部 地 址: 广东省广州市黄埔区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器 D栋 5F









#### 注:将支原体清除试剂直接加入细胞中,而不是配制培养液。

- 4) 48 h 内换液或传代,换液及传代时继续加入去支原体试剂;
- 5) 持续培养 14 days;
- 6) 检测细胞是否还有支原体污染,检测手段可以是 DNA 染色法(DAPI)或者 PCR 法。

### ▶ 常见问题

#### 1) 支原体清除导致细胞死亡或状态差

对于大部分细胞,经测试支原体清除无细胞状态上的影响,但对于存在的敏感细胞,建议清除支原体前备份细胞,在清除支原体时细胞死亡或状态差时,将工作浓度减半,周期增加一轮,即 28 days。

#### 2) 检测清除细胞仍存在支原体感染

通过处理的细胞,绝大多数支原体应被清除殆尽,如遇减少但未被清除完全,可将工作浓度增加50%再处理1个周期;

3) 是否可以与常规的抗生素和青霉素、链霉素、两性霉素、庆大霉素等混合使用

由于该试剂本身已具备常规抗生素的功能,且为了减少细胞生存压力,我们不建议在使用该试剂期间再使用其他的抗生素;

# ▶ 注意事项

- (1) 本产品仅供实验室作为科研目的使用,请严格遵守相关法律法规和伦理要求,否则产生 一切后果与本公司无关。
- (2) 请按要求运输、存储及使用试剂,非必要请勿反复冻融,因未按要求保存、操作造成的实验失败,本公司概不负责。



Edinge Me

中国总部: 020-3223-8856 美国办事处: 833-2263234

总 部 地 址: 广东省广州市黄埔区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器 D栋 5F



